

## 400A AC/DCワット・クランプ・オン

電力, 電流と電圧を測定  
240kW までのAC/DC True パワー測定

### 機能:

- True RMS AC 電圧と電流
- 23mm JAW開口
- 大型 4000カウントLCD表示
- 高速 40セグメント・アナログ・バーグラフ
- Data Hold, Max/Min recall, Auto Zero (DC current)とローバッテリー表示
- 10kHzまでの周波数
- 自動パワーオフ
- テスト・リード, 2 AAバッテリーとキャリング・ケース



スเปシファイケーション	レンジ	分解能	精度 ±(%rdg+digits)	入力信号レンジ
AC 電力	40kW 240kW	10W 100W	±(1.5% + 3d)@50/60Hz ±(1.5% + 3d)@50/60Hz	0-250V, 0-400A, PF 0-1 0-600V, 0-400A, PF 0-1
DC 電力	40kW 240kW	10W 100W	±(1.5% + 3d) ±(1.5% + 3d)	0-250V, 0-400A 0-600V, 0-400A
AC 電流	400A	0.1A	±(1.5% + 3d)@50/60Hz	過負荷保護: 600A AC (AC 周波数レンジ40Hz-1kHz)
DC 電流	400A	0.1A	±(1.5% + 3d)	過負荷保護: 600A DC
AC 電圧	600V	1V	±(1.5% + 2d)@50/60Hz	過負荷保護: 800V AC
DC 電圧	400V	0.1V	±(1.0% + 2d)	過負荷保護: 800V DC
周波数	10kHz	0.01-100Hz	±(0.8% + 2d)	過負荷保護: 600V AC
寸法	183 x 64 x 36mm			
重さ	190g (バッテリーを含む)			

### Ordering Information:

380940 .....400A AC/DC ワット・クランプ・オン  
380940-NIST .....380940 NITトレーサビリティ証明書付

